

## POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VÝTAH (PLOŠINU)

(zajistí objednatel)

### Š A C H T A:

#### Zednické práce

##### - před montáží:

- nosná stěna z plných cihel nebo betonová, v případě dutých cihel zabudovat ocelové pásy nebo připravit betonové věnce dle projektu
- vynechat otvory ve zdivu pro dveře
- vybetonovat dno prohlubně vč. izolace a protiolejevého nátěru
- omítnout všechny stěny a strop šachty
- vybělit šachtu

##### - v průběhu montáže:

- obezdít a omítnout dveře

#### Elektrikářské práce:

- instalovat osvětlení šachty - vypínač ve strojovně a v prohlubni šachty
- instalovat zásuvku 230V v prohlubni šachty
- instalovat osvětlení nástupiště

#### Lešení:

- zajistit a postavit lešení do šachty

#### Zámečnické práce:

- usadit nosníky v šachtě

### S T R O J O V N A:

#### Zednické práce

##### před montáží:

- zajistit přístup do strojovny
- vynechat otvory – prostupy šachta-strojovna dle projektové dokumentace
- vybetonovat podlahu strojovny vč. protiprašného nátěru
- osadit okna a dveře včetně zámků
- vybělit strojovnu

#### Elektrikářské práce:

##### Alt. 1:

- zajistit přívod el. energie 3 x 400 V u vstupu do strojovny zakončený rozvaděčem s hlavním vypínačem s vyjištěným: osvětlením a) strojovny, b) šachty, c) zásuvek, d) klece výtahu

**Alt. 2:**

- zajistit přívod el. energie 3 x 400 V u vstupu do strojovny zakončený hlavním vypínačem
- zajistit přívod 230V osvětlení strojovny - vypínač u vstupu do strojovny
- zajistit přívod 230V osvětlení výtahové šachty - vypínače ve strojovně a v prohlubni šachty
- zajistit přívod 230V s vypínačem osvětlení klece
- zajistit přívod 230V pro zásuvku ve strojovně a v prohlubni
- provést výchozí revizi přívodů, osvětlení a zásuvek